

Artikelnummer: 1167
Nebensteckkontakt, UP, N LÜ

Produktbeschreibung:

Diese Komponente zur Wandmontage bietet einen Steckkontakt zur Aufnahme von Bett-Tastern, Birn-Tastern oder Drittgeräten.

Die integrierte Leitungsüberwachung löst bei Fehlern oder herausgezogenen Tastern aus.

Den N gibt es auch in den Varianten mit Magnetkontakt / Magnetstecker.

Im Lieferumfang ist der N und Zentralstück enthalten. Rahmen und Adapter TK müssen separat bestellt werden.



Nebensteckkontakt

Produktmerkmale:

Nebensteckkontakt (Buchse) für UP-Schalterprogramme zur Aufnahme von Bett-Tastern

- * integrierbar in Schalterprogramm fast aller Hersteller durch DIN-Maß 50x50
- * Nebensteckkontakt für Bett-Taster
- * kurzschlußfeste Strombegrenzung auf Nebensteckkontakt
- * Rausziehalarm und Tasterüberwachung
- * mit Leitungsüberwachung zur aktiven Selbstkontrolle
- * Installation in Geräte-UP-Dose oder Aufputzgehäuse über Modulträger (Tragring)
- * Verdrahtungsanschluß über Schraub-Steck-Klemmleiste, 10er, RM3,5
- * Lieferumfang: Nebensteckkontakt auf Tragring, Zentralstück (DIN50x50), Schraube für Zentralstück
- * Maße mit Tragring: 70x70x25mm (HxBxT)
- * Farbe Zentralstück: reinweiss

Nebensteckkontakt mit Rahmen und Adapter TK



Zentralstück
 Adapter TK
 Rahmen